

Контроллер 36 вольт 800 ватт (коллекторный) для электроквадроцикла, электромобиля, электросамоката.

Подходит для свинцовых и литиевых батарей. Используется для ремонта детских и взрослых квадроциклов (электромобилей и электросамокатов) на 250W, 350W, 500W, 800W, 1000W,

Схема подключения контроллера 36 вольт, 800 ватт к электроквадроциклу:

1. Толстые КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ — питание контроллер (35 вольт максимум, 20.5 вольт — отсечка).
2. Тонкие КРАСНЫЙ и СИНИЙ (LOCK) — замок зажигания, для работы контроллера необходимо их замкнуть.
3. Тонкие ЧЕРНЫЙ и КРАСНЫЙ (BATTERY CAPACITY) — провода к индикации остатка заряда батарей (можно никуда не подключать, на работу контроллера никак не влияет).
4. Тонкие КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ (CHARGER) — к гнезду зарядки (просто соединены с питающими проводами), можно никуда не подключать.
5. Тонкие ЖЕЛТЫЙ и ЧЕРНЫЙ (BRAKE) — к тормозным рукояткам (можно никуда не подключать).
6. Тонкие КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и СИНИЙ (DERAILLEUR) — к рукоятке управления мощностью.
7. Тонкие КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ (BRAKE LIGHTS) — к тормозным огням.

Источник: <https://motorvelo.ru/p/722339990-kontroller-dlya-kollektornyh-dvigately-36-v-800-vt/>